

Kanlux

Kanlux LED STRIP LCOB 24V

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



24V



LCOB 10W/M 24 IP00-WW

 24 DC		 Ra 90			 COB	 ≥30000
 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φ _{use}		



**IP**


LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	0,5m = 5	0,5m=500	6500	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	0,5m = 5	0,5m=460	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	25000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	38906	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	50000	F



LCOB 10W/M 24 IP00




LCOB 10W/M 24 IP65




LCOBB 10W/M 24IP00




LCOBC 10W/M 24IP00




LCOB 10W/M 24 IP00



LCOB 10W/M 24 IP65



LCOBB 10W/M 24IP00



LCOBC 10W/M 24IP00

Акcesуари

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 20.03.2025, 11:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

