



Kanlux ORISA LED ist eine elegante Steckerleuchte mit Dämmerungssensor (automatisches Ein- und Ausschalten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht). Sie ist ideal für die Platzierung in Steckdosen im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Seniorenzimmer oder in Fluren. Die Lampe gibt ein sanftes Licht ab (5 Lumen) und ihr elegantes Design wird eine zusätzliche Dekoration für den beleuchteten Bereich sein.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Stromanschluss

Anwendungsbereich: innerhalb

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 52

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 84

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 0,28

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 5

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Lichtausbeute (lm/W): 18

Gehäusematerial: PC

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 24

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 24

Netto-Einzelgewicht [g]: 40


Grammatur [g]: 84.17

Brutto-Einzelgewicht [g]: 72

Länge der Einzelverpackung [cm]: 7

37394 ORISA LED WW W

LED-Nacht-Orientierungsleuchte/Steckdose



Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 2.02008

Kartonbreite [cm]: 20

Kartonhöhe [cm]: 29

Kartonlänge [cm]: 28

Kartonvolumen [m³]: 0.01624

