



Kanlux ORISA LED ist eine elegante Steckerleuchte mit Dämmerungssensor (automatisches Ein- und Ausschalten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht). Sie ist ideal für die Platzierung in Steckdosen im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Seniorenzimmer oder in Fluren. Die Lampe gibt ein sanftes Licht ab (5 Lumen) und ihr elegantes Design wird eine zusätzliche Dekoration für den beleuchteten Bereich sein.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz
Einbauort: Stromanschluss
Anwendungsbereich: innerhalb
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Länge [mm]: 52
Breite [mm]: 60
Höhe (mm): 84
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 0,28
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 5
Farbtemperatur: warmweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000
Lichtausbeute (lm/W): 18
Gehäusematerial: PC
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 24
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 24
Netto-Einzelgewicht [g]: 40
Grammatur [g]: 84.17
Brutto-Einzelgewicht [g]: 72
Länge der Einzelverpackung [cm]: 7

37395 ORISA LED WW B

LED-Nacht-Orientierungsleuchte/Steckdose



Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 2.02008

Kartonbreite [cm]: 20

Kartonhöhe [cm]: 29

Kartonlänge [cm]: 28

Kartonvolumen [m³]: 0.01624